

















Conformità norme/Compliance: EN 60598-1:2009 IX ed. Tensione/Voltage: 230V-50Hz					Dimensioni / dimensions
Codice - Code	Descrizione - Description	IP Socket	Class Lamp	Attacco	Riflettore / Reflector
					Peso / Weight (max) Kg
					Superficie / Surface mq

--	--

<p>AVVERTENZE PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> Per il collegamento al sezionatore utilizzare cavo elettrico 2x1 H07RN-F, spellandone 27mm con puntalini compresi (vedi disegno). Gli apparecchi di Classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche esposte non siano in contatto elettrico con parti dell'installazione elettrica collegate ad un conduttore di protezione. Verificare che la tensione e la frequenza della corrente d'alimentazione corrispondano a 230 V - 50 Hz. La lanterna deve essere montata in posizione verticale. Alimentare l'apparecchio solo a collegamento avvenuto. Annotare sulla tabella cablaggi la potenza riportata in etichetta <p>AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> Sostituire gli schermi danneggiati. Sostituire subito le lampade con il bulbo esterno danneggiato. Togliere tensione prima di sostituire la lampada e/o l'alimentatore. Per le versioni a Ioduri Metallici usare lampade Osram HQIE70WDL (70W) / HQIE100WDL (100W) / HQIE150WDL (150W) o equivalenti. Tenere queste istruzioni per future manutenzioni del prodotto- 	<p>INSTRUCTIONS TO INSTALL ITEMS CORRECTLY</p> <ol style="list-style-type: none"> For connecting with terminal block use cable 2x1 H07RN-F, peeling 27mm including the wire connectors (see drawing). The Class II lanterns must be fitted so that the exposed metal parts are not in contact with electrical parts connected to a safety conductor. Check that the voltage and power frequency correspond to 230V/50Hz. The lantern must be fitted vertically. Connect lanterns to the mains only after the installation is completed. <p><input type="checkbox"/> Mark on the wiring table the power declared on the label.</p> <p>MAINTENANCE NOTES</p> <ol style="list-style-type: none"> Replace any cracked protective shield. Replace promptly lamps with damaged exterior bulb. Turn the power off before changing the bulb. In Metal Halide wiring use Osram lamps HQIE70WDL (70W) / HQIE100WDL (100W) / HQIE150WDL (150W) or equivalent. <p><input type="checkbox"/> Keep these instructions for future maintenance use.</p>
---	---

<p>N.B.: Il collegamento deve essere effettuato secondo la norma CEI 64-7 fasc. 800 "Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari". Apparecchio conforme alle norme: EN 60598-1:2009, EN 60598-2-3 Edizione IV e ai requisiti essenziali della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE. Gli apparecchi cablati per lampade a vapori di sodio alta pressione e ioduri metallici comprendono la protezione termica sugli utilizzatori.</p>	<p><i>Note: The electrical connections must be made according to the Standard CEI 64-7 leaflet 800 "Electrical illumination for public and similar installations".</i></p> <p><i>Luminaires are in compliance with the standards: EN 60598-1:2009, and in compliance with the essential requirements of: L.V.D. 2006/95/CE. The fixtures wired with sodium vapour lamp or metal halide lamp includes the thermal protection on the device.</i></p>
---	--

 <p>Lanterna STANDARD con diffusore simmetrico STANDARD lantern with symmetric reflector</p>	 <p>Lanterna CUT-OFF con ottica asimmetrica stradale CUT-OFF lantern with asymmetric street reflector</p>	 <p>Lanterna MINI-CUT con ottica simmetrica MINI-CUT lantern with symmetric reflector</p>
 <p>Serrare dado con chiave 32 Applicare Coppia max 45 Nm <i>Tighten the nut with a 32 spanner with a force of 40 Nm</i></p>	<p>IP 40 Apparecchio protetto da corpi solidi $\varnothing > 1\text{mm}$ <i>Protected against solid matters over $\varnothing 1\text{mm}$</i></p>	 <p>IP 54 Apparecchio protetto contro la polvere e spruzzi d'acqua <i>Dust-proof and splash-proof luminaire</i></p>
 <p>Lampada ad accenditore esterno <i>External ignitor lamp</i></p>	 <p>IP 43 Apparecchio protetto da corpi solidi $\varnothing > 1\text{mm}$ contro la pioggia <i>Protected against solid matters over $\varnothing 1\text{mm}$ and rain proof luminaire</i></p>	 <p>IP 55 Apparecchio protetto contro la polvere e i getti d'acqua <i>Dust-proof and jet-proof luminaire</i></p>
 <p>Lampada ad accenditore interno <i>Internal ignitor lamp</i></p>	 <p>IP 44 Apparecchio protetto da corpi solidi $\varnothing > 1\text{mm}$ e contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione <i>Protected against solid matters over $\varnothing 1\text{mm}$ and water sprayed in any direction</i></p>	 <p>Sostituire gli schermi danneggiati <i>Replace any cracked protective shield</i></p>
 <p>Classe II di isolamento <i>Insulation class II</i></p>		 <p>Questo prodotto dovrà essere smaltito separatamente in appropriati luoghi di raccolta <i>This equipment you must dispose of it separately at an appropriate collection point</i></p>
 <p>Spellatura cavo <i>Peeled cable</i></p>		

Dimensioni: Note: Peso(Max): Kg Surface: mq



TAGLIAFICO LIGHTING S.n.c. di Mariangela, Luigi Roberto e Marco

Sede unica: Via Pedullà, 55/57/65 - 16165 Genova - Italy

Tel. 010.830.12.88 - 010.830.17.00 Fax 010.830.12.91

info@tagliaficolighting.com - www.tagliaficolighting.com - documenti@pec.tagliaficolighting.com